

Ricevitore UHF 4Ch TY.R40



Banda selezionabile da 640-699.7MHz



Regolazione separata del Volume per ogni canale

Il Ricevitore Rack UHF a 4 canali TY.R40 assicura ricezione e trasmissione affidabili e di ottima qualità.

E' stato studiato per interfacciarsi in maniera estremamente semplice ai microfoni della linea Modular Voice PRO Line.

Il sistema di configurazione è semplicissimo, basta avvicinare il microfono al ricevitore e, grazie al sistema ad infrarossi, la sincronizzazione avviene in automatico: è a prova chi non ha mai avuto a che fare con questo tipo di sistemi.

I canali a disposizione tra cui poter scegliere sono 200 così da consentire l'installazione di più ricevitori in caso di grandi installazioni.

La regolazione del volume è separata per ogni canale. Ogni canale è provvisto di uscita XLR Bilanciata. E' disponibile anche un'uscita Jack da 6,3mm che mixa i quattro canali: molto utile per un collegamento più semplice, direttamente ad un sistema audio dotato di ingresso microfonico separato come ad esempio le Empire WB-180PRO.



Uscite Bilanciate e uscita Mixata

Specifiche Tecniche

1. Power Supply: DC12V/1A
2. Working Current: 310 mA
3. Working Power: 3.72W
4. Channel: 200CHS
5. Carrier Band: UHF640-699.7MHz
6. Modulation Mode: PLL Phase-Locked Loop Integrated Control
7. Noise suppression: >70dB
8. Radio frequency stability: 30.005% (10-50°C)
9. Maximum offset: 335KHz
10. Bandwidth: 60MHz
11. Frequency interval: 300KHz
12. Integrated Frequency Response: 40Hz-19.5KHz 33dB
13. Output socket: 4 X balance / 1 X mix
14. Frequency Adjustment IR Infrared Automation
15. Scope of use: >80m
16. Receiving sensitivity: -85 about 2dB
17. G.W: 1.85 (Kg)